

Produktdatenblatt

AKKU-Start Propulstation 12V 1.200/3.100A

Kunzer - ASPA.12.1200 - ASPA 12/1200



Beschreibung:

Ein immer wiederkehrendes Problem beim Einsatz von Akku-Startgeräten ist deren Verfügbarkeit mit einer 100%igen Ladung. Die Geräte wurden entweder nicht regelmäßig, oder nicht gleich nach einem erfolgten Einsatz, nachgeladen. Im Bedarfsfall steht dann keine oder nur eine unvollständige Leistung zur Verfügung. Manche Geräte müssen gar erst gesucht werden, da sie nach erfolgreichem Einsatz einfach irgendwo abgestellt wurden.

Mit der PROPULSTATION ist der Akku-Start immer zu 100% geladen und er hat in Werkstatt oder Servicefahrzeug immer einen klar definierten Aufbewahrungsort. Die Lebenserwartung der intern verbauten AGM Batterien wird verlängert, die Zugriffszeiten werden verkürzt. Die Wirtschaftlichkeit der Geräte wird gesteigert.

Werkstattausführung (ASPA):

Die AC/DC-230V/12V Ladestation wird mit einem automatischen Ladegerät geliefert, das ans Netz anzuschließen ist. Die Ladestation kann an der Wand oder auf/an der Werkbank befestigt werden.

Wenn überdurchschnittlich hohe Startleistung bei 12V-Bordnetzen gefordert ist, wie z.B. landwirtschaftlichen Geräten, Leicht-LKWs, Sportbooten, Hubraum-Boliden.

Technische Daten:

Startstrom: 12 V 1.200 A
Spitzenstrom: 12 V 3.100 A
Ladung über: 230 V
Kabeldurchmesser: 50 mm²
Kabellänge: 1,55 m

Produktdatenblatt

Gewicht: 15,6 kg

Abmessung: 435 x 145 x 390 (HxBxT)

Zubehörprodukte

Kunzer - ASPD.12.1200 - ASPD 12/1200